

(ITALIAN) FENIX WF11E A SICUREZZA INTRINSECA

La Fenix WF11E è una torcia a sicurezza intrinseca con clip da corpo ed estremità magnetica che illumina fino a 200 lumen. E' stata sottoposta ed ha passato con successo tutti i test necessari ed è certificata da IECEx e ATEX. Può pertanto essere usata in sicurezza in Zona 0, Zona 1 e Zona 2 in presenza di gas esplosivi di categoria IIA, IIB and IIC. Inoltre, può essere usata in aree dove è presente polvere combustibile (Zona 20, Zona 21 e Zona 22), e in presenza di petrolio, all'interno di industrie chimiche e tessili, per il controllo antincendio, in aree metallurgiche, centrali elettriche, impianti di produzione carta, etc.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- ⊗ Torcia a sicurezza intrinseca per uso in aree a rischio;
- ⊗ Led Cree XP-G2 bianco neutro con una durata di 50.000 ore;
- ⊗ Alimentata da tre batterie alcaline AA;
- ⊗ Tre diversi output, luminosità massima 200 lumen;
- ⊗ Realizzata in plastica anti esplosione e antistatica;
- ⊗ Coda magnetica e clip corpo;
- ⊗ Protezione polarità inversa per evitare installazione errata batterie;
- ⊗ Peso 160gr (escluse batterie);
- ⊗ Lunghezza 167,5 mm x Larghezza 24 mm x Altezza 49mm.

CERTIFICAZIONI ANTI-ESPLOSIONE

Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T130°C Da IP66/IP67
II G Ex ia IIC T4 Ga
II D Ex ia IIIC T130°C Da IP66/IP67
Class I, Division 1, Groups A C D, T4

技术参数				
ANSI/PLATO FL1		高亮档	中亮档	低亮档
	亮度	200 流明	100 流明	30 流明
	续航时间	10 小时	29.5 小时	70 小时
	射程	185 米	141 米	81 米
	光强	8512 坎德拉	4972 坎德拉	1652 坎德拉
	防跌落高度	1 米		
	防护等级	IP66 / IP67		
测试条件：3节劲量E91 AA碱性电池，温度21±3℃，湿度50%-80%。				

操作说明	
开关机 关机状态下，长按开关0.5秒开机；开机状态下，长按开关0.5秒关机。	
档位切换 开机状态下，单击开关，即可按低亮档→中亮档→高亮档→循环顺序换挡。	

电池选用		
电池类型	尺寸规格	标称电压
劲量E91	AA	1.5 V
金霸王MN1500	AA	1.5 V
雷特威815	AA	1.5 V

⚠ 警告：

- 禁止在爆炸性环境下更换电池
- 为了您的安全，仅允许选用以上三种电池
- 禁止将不同种类和不同容量的电池混合使用，以免损坏手电和发生危险。

电池更换
旋开筒头，取出电池架，按照电池仓上的电池符号标识，以正确的极性安装电池。把电池装入电池架后，将电池架装回电池仓，再旋紧筒头即可工作。

使用与维护
- 请使用Fenix推荐的三种电池，并且当长期不用灯具时请将电池从灯具中取出，否则可能因电池漏液，造成灯具损坏并发生危险。 - 长期使用后，灯具的O圈可能受到损坏。如若发现，请及时更换O圈以维持灯具的防水性能。

产品组件
WF11E手电，3×AA碱性电池（劲量E91），备用O圈，手绳，说明书，保修卡

PARAMETRI TECNICI					
ANSI/PLATO FL1		HIGH			
	OUTPUT	200 Lumen			
	DURATA	10 hour			
	DISTANZA	185 meter			
	INTENSITA'	8512 candela			
	RESISTENZA URTI	1 meter			
	WATERPROOF	IP66 / IP67			
Condizioni Test: tre batterie alcaline Energizer E91 AA, Temperatura 21 ± 3°C, umidità 50% - 80%.					
Class II, Division 1, Groups E F G, T4 Class III Class I, Zone 0 A/Ex ia IIC T4 Ga Zone 20 A/Ex ia IIIC T130°C Da Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 T130°C					
ISTRUZIONI					
On/Off Premere e tenere premuto l'interruttore per 0,5 secondi per accendere e spegnere la luce. Selezione Output Con la luce accesa, premere una volta l'interruttore per cambiare output, nell'ordine Basso → Medio → Alto.					
BATTERY SPECIFICATIONS					
TIPO	DIMENSIONI	VOLTAGGIO NOMINALE			
ENERGIZER E91	AA	1.5 V			
DURACELL MN1500	AA	1.5 V			
RAYOVAC 815	AA	1.5 V			

警告 ⚠

- ◎ 禁止在爆炸性环境下打开手电或更换电池
- ◎ 当手电存外壳损坏或零部件缺失时，禁止在爆炸性环境下使用
- ◎ 请勿直视发光体，以免造成视力损伤

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia WF11E, 3 batterie alcaline (Energizer E91), guarnizione di ricambio, cordini, manuale di istruzioni, scheda di garanzia.

ATTENZIONE ⚠

- Non disassemblare la torcia o sostituire le batterie in atmosfere potenzialmente esplosive;
- La torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità che può causare danni alla vista. Evitare di puntare la luce direttamente negli occhi.
- Non usare in atmosfere potenzialmente esplosive se alcune parti sono mancanti o se la scocca della torcia è visibilmente rotta.

