

LD45R说明书

61.149.221.112 LD45R说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/490*225mm/风琴折后98*225mm/A2



FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

LD45R

DIGITAL FOCUSING FLASHLIGHT

2800 LUMENS MAXIMUM OUTPUT

480 METERS MAX BEAM DISTANCE

⚠ WARNING

Do NOT place this flashlight in the reach of children!
Do NOT shine the flashlight directly into the eyes of anyone!
Do NOT place light head near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable/ignite!
Do NOT use the flashlight in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the flashlight or internal battery fail!
This flashlight will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay close attention to avoid burns.
Loosen the tail cap or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole flashlight will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH)FENIX LD45R FLASHLIGHT

2800 lumens maximum output, 480 meters maximum beam distance.
Utilizes one Luminus SFT770 LED with a lifespan of 50,000 hours.
Included is a Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery.
270° rotatable body allows for accurate adjustment of the spotlight and floodlight.
Electronic switch controls output selection, SOS mode and Strobe mode.
OLED smart display shows the brightness level, output, charging status and battery level.
Shock-mounted USB Type-C charging port with inner waterproof treatment.
Made of durable A6061-T6 aluminum alloy material.
Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.
Size: 6.11" x 1.75" x 1.26"/155.3 x 44.5 x 32 mm.
Weight: 10.65 oz/302 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/off
Press the electronic switch for 0.5 seconds to turn on/off the light.

Mode Switching
With the light unlocked, press and hold the electronic switch for 1.2 seconds to access the Flash Mode. Press and hold the electronic switch for 1.2 seconds once again to return to the last selected output of the General Mode.

Output Selection
General Mode: With the light switched on, single click the electronic switch to cycle through Eco—Low—Med—High—Turbo.
Flash Mode: With the light unlied, press and hold the electronic switch for 1.2 seconds to enter Strobe. Single click the electronic switch to cycle through Strobe —SOS.

Spotlight and Floodlight Adjustment
Rotate the toggle switch to adjust between spotlight and floodlight.

Intelligent Memory Circuit
The flashlight automatically memorizes the last selected output of General Mode. When turned on again the previously used output of General Mode will be recalled.
*The flashlight will activate in Med mode if it was previously switched off in Turbo or High mode.

⚠ 警示

请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高将物体引燃引发危险！
请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时，请将灯具内的电池取下，以防止误触点亮灯具引发危险！
本灯具的光源是不可替换的，当光源到达其寿命时，应更换整个灯具！

(中文)FENIX LD45R 手电

最高亮度2800流明，最远射程480米
使用1颗Luminus SFT770 LED，寿命50000小时
标配1节Fenix ARB-L21-5000 V2.0锂离子电池
采用电控调焦技术，顺时针/逆时针拨动旋转变换，单手操作，实现聚光/泛光光的精准调节
尾部调光按键，一键调光模式
支持变频闪烁和SOS功能，更好保障户外活动安全
采用OLED智能显示屏，可显示当前档位、亮度、剩余电量以及充电状态
手电筒尾部设有内防水设计的Type-C充电接口，便捷充电
采用高强度A6061-T6耐腐蚀铝材制造
表面HAIII硬阳极氧化处理，耐磨抗摔
前后按压设计，防止电池被反充电造成短路
尺寸：155.3（筒长）×44.5（筒头直径）×32（筒身直径）毫米
重量：302克（含电池）

操作说明

开机/关机
长按顶部按键0.5S开机，长按顶部按键0.5S关机。

模式切换
长按顶部按键非锁定状态下，长按顶部中心按键1.2秒以上进入闪烁模式，再次长按顶部按键1.2秒以上返回常规模式的记忆照明档位。

档位切换
模式A（常规）：开机后，单击顶部按键，即可按节能→低亮档→中亮档→高亮档→极亮档的顺序切换档位。
模式B（内锁）：任何状态下（非锁定），长按顶部按键1.2S，进入内锁，单击顶部按键即按内锁—SOS循环。

聚光/泛光切换
开机状态下，按照旋转变盘两侧指示图标。顺时针方向拨动旋转变盘，手电将逐渐向泛光调节。逆时针方向拨动旋转变盘，手电将逐渐向聚光调节。

智能档位记忆

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

○NICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!
○NICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
○Die Lampe in der Nähe von leicht entzündlichen Objekten einsetzen, die hohe Temperatur der Lampe könnten diese entzünden!
○NICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe mit dem Mund kann im Falle eines Defekts zu lebensgefährlichen Verletzungen führen)!
○Während des Betriebs entwickelt die Lampe viel Wärme, was an der Temperatur des Gehäuses zu spüren ist. Vorsicht vor Verbrennungen!
○Die Lampe ausschalten und sperren oder den Akku entnehmen, um ein versehentliches Einschalten während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
○Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; fällt die LED aus, so muss die Lampe ersetzt werden.

(DEUTSCH)FENIX LD45R TASCHENLAMPE

2800 lm max. Ausgangsleistung und 480 m max. Reichweite.
Ausgestattet mit einer Luminus SFT770 LED mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.
Inklusive eines Akkus des Typs ARB-L21-5000 V2.0 von Fenix.
270°-Drehregler erlaubt eine exakte Regulierung von Spot- und Flutlicht.
Elektronischer Taster für die Wahl der Ausgangsleistung sowie Strobe und SOS.
OLED-Display zeigt die Helligkeitsstufe, Ausgangsleistung, Ladeeffortschritt und Akkustand.
Wasserdichter USB-C-Ladeanschluss.
Hergestellt aus langem A6061-T6 Aluminium.
Premium Hart-Anodisierung des Typs HAIII mit abriebfestem Finish.
Schutz gegen falsch eingelegte Akkus.
Größe: 155,3 x 44,5 x 32 mm.
Gewicht: 302 g (inklusive Akku).

⚠ AVVERTENZE

○NON mettere questa torcia alla portata dei bambini!
○NON puntare la torcia direttamente negli occhi di nessuno!
○NON posizionare la testa della lampada vicino a oggetti infiammabili, le alte temperature possono causare il surriscaldamento degli oggetti e causare incendi!
○NON utilizzare la torcia in modi inappropriati, ad esempio tenendola in bocca, poiché ciò potrebbe causare lesioni personali gravi o mortali in caso di guasto della torcia o della batteria interna!
○Questa torcia accumula una notevole quantità di calore durante il funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
○Spegnere e bloccare la torcia o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
○Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi la torcia dovrà essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIANO)TORCIA FENIX LD45R

Potenza massima 2800 lumen, distanza massima del fascio 480 metri.
Utilizza un LED Luminus SFT770 con una durata di 50.000 ore.
È inclusa una batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0.
L'interruttore a levetta ruotabile di 270° consente una regolazione accurata del Spotlight e del Floodlight.
Questa torcia accumula una notevole quantità di calore durante il funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
Spegnere e bloccare la torcia o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi la torcia dovrà essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

⚠ AVVERTENZE

○NON mettere questa torcia alla portata dei bambini!
○NON puntare la torcia direttamente negli occhi di nessuno!
○NON posizionare la testa della lampada vicino a oggetti infiammabili, le alte temperature possono causare il surriscaldamento degli oggetti e causare incendi!
○NON utilizzare la torcia in modi inappropriati, ad esempio tenendola in bocca, poiché ciò potrebbe causare lesioni personali gravi o mortali in caso di guasto della torcia o della batteria interna!
○Questa torcia accumula una notevole quantità di calore durante il funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
○Spegnere e bloccare la torcia o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
○Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi la torcia dovrà essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIANO)TORCIA FENIX LD45R

Potenza massima 2800 lumen, distanza massima del fascio 480 metri.
Utilizza un LED Luminus SFT770 con una durata di 50.000 ore.
È inclusa una batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0.
L'interruttore a levetta ruotabile di 270° consente una regolazione accurata del Spotlight e del Floodlight.
Questa torcia accumula una notevole quantità di calore durante il funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
Spegnere e bloccare la torcia o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi la torcia dovrà essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

⚠ AVVERTENZE

○NON mettere questa torcia alla portata dei bambini!
○NON puntare la torcia direttamente negli occhi di nessuno!
○NON posizionare la testa della lampada vicino a oggetti infiammabili, le alte temperature possono causare il surriscaldamento degli oggetti e causare incendi!
○NON utilizzare la torcia in modi inappropriati, ad esempio tenendola in bocca, poiché ciò potrebbe causare lesioni personali gravi o mortali in caso di guasto della torcia o della batteria interna!
○Questa torcia accumula una notevole quantità di calore durante il funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
○Spegnere e bloccare la torcia o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
○Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi la torcia dovrà essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIANO)TORCIA FENIX LD45R

Potenza massima 2800 lumen, distanza massima del fascio 480 metri.
Utilizza un LED Luminus SFT770 con una durata di 50.000 ore.
È inclusa una batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0.
L'interruttore a levetta ruotabile di 270° consente una regolazione accurata del Spotlight e del Floodlight.
Questa torcia accumula una notevole quantità di calore durante il funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
Spegnere e bloccare la torcia o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi la torcia dovrà essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

⚠ AVVERTENZE

○NON mettere questa torcia alla portata dei bambini!
○NON puntare la torcia direttamente negli occhi di nessuno!
○NON posizionare la testa della lampada vicino a oggetti infiammabili, le alte temperature possono causare il surriscaldamento degli oggetti e causare incendi!
○NON utilizzare la torcia in modi inappropriati, ad esempio tenendola in bocca, poiché ciò potrebbe causare lesioni personali gravi o mortali in caso di guasto della torcia o della batteria interna!
○Questa torcia accumula una notevole quantità di calore durante il funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
○Spegnere e bloccare la torcia o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
○Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi la torcia dovrà essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIANO)TORCIA FENIX LD45R

Potenza massima 2800 lumen, distanza massima del fascio 480 metri.
Utilizza un LED Luminus SFT770 con una durata di 50.000 ore.
È inclusa una batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0.
L'interruttore a levetta ruotabile di 270° consente una regolazione accurata del Spotlight e del Floodlight.
Questa torcia accumula una notevole quantità di calore durante il funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
Spegnere e bloccare la torcia o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi la torcia dovrà essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

⚠ AVVERTENZE

○NON mettere questa torcia alla portata dei bambini!
○NON puntare la torcia direttamente negli occhi di nessuno!
○NON posizionare la testa della lampada vicino a oggetti infiammabili, le alte temperature possono causare il surriscaldamento degli oggetti e causare incendi!
○NON utilizzare la torcia in modi inappropriati, ad esempio tenendola in bocca, poiché ciò potrebbe causare lesioni personali gravi o mortali in caso di guasto della torcia o della batteria interna!
○Questa torcia accumula una notevole quantità di calore durante il funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
○Spegnere e bloccare la torcia o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
○Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi la torcia dovrà essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIANO)TORCIA FENIX LD45R

Potenza massima 2800 lumen, distanza massima del fascio 480 metri.
Utilizza un LED Luminus SFT770 con una durata di 50.000 ore.
È inclusa una batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0.
L'interruttore a levetta ruotabile di 270° consente una regolazione accurata del Spotlight e del Floodlight.
Questa torcia accumula una notevole quantità di calore durante il funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
Spegnere e bloccare la torcia o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi la torcia dovrà essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

⚠ AVVERTENZE

○NON mettere questa torcia alla portata dei bambini!
○NON puntare la torcia direttamente negli occhi di nessuno!
○NON posizionare la testa della lampada vicino a oggetti infiammabili, le alte temperature possono causare il surriscaldamento degli oggetti e causare incendi!
○NON utilizzare la torcia in modi inappropriati, ad esempio tenendola in bocca, poiché ciò potrebbe causare lesioni personali gravi o mortali in caso di guasto della torcia o della batteria interna!
○Questa torcia accumula una notevole quantità di calore durante il funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
○Spegnere e bloccare la torcia o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
○Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi la torcia dovrà essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIANO)TORCIA FENIX LD45R

Potenza massima 2800 lumen, distanza massima del fascio 480 metri.
Utilizza un LED Luminus SFT770 con una durata di 50.000 ore.
È inclusa una batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0.
L'interruttore a levetta ruotabile di 270° consente una regolazione accurata del Spotlight e del Floodlight.
Questa torcia accumula una notevole quantità di calore durante il funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
Spegnere e bloccare la torcia o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi la torcia dovrà essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

Single click the electronic switch

Strobe ← SOS ← Flash Mode ← Press and hold

Press and hold for 1.2 seconds

Press and hold for 0.5 seconds

On/Off General Mode

Single click the electronic switch

Low Med High Turbo

Turn left Turn right

Spotlight Floodlight

Output: %

Runtime: hour

20 LM
150 LM
350 LM
1000 LM
2800 LM

TECHNICAL PARAMETERS

ANSIPLATO FL1	GENERAL MODE					FLASH MODE	
	TURBO	HIGH	MED	LOW	ECO	STROBE	SOS
光 OUTPUT	2800 lumens*	1000 lumens*	350 lumens*	150 lumens*	20 lumens*	2800 lumens*	150 lumens*
⌚ RUNTIME	2 hours 40 minutes**	2 hours 50 minutes	6 hours 40 minutes	16 hours 40 minutes	65 hours	/	/
📏 DISTANCE	Spotlight 480 meters Floodlight 164 meters	289 meters 101 meters	173 meters 58 meters	113 meters 38 meters	41 meters 14 meters	/	/
➕ INTENSITY	Spotlight 57600 candela Floodlight 6750 candela	20900 candela 2550 candela	7500 candela 900 candela	3200 candela 400 candela	400 candela 50 candela	/	/
✓ IMPACT RESISTANCE	1 meter						
🔦 SUBMERSIBLE	IP68						

Note: According to the ANSIPLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50%~80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.
*The above specifications of output and runtime are from the results when the flashlight is adjusted to the maximum output of the spotlight with the most focused beam.
**The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light tail back on.

CHARGING

1. Open the anti-dust cover to reveal the charging port, then connect the USB Type-C end of the charging cable to the flashlight.
2. When charging, the OLED smart display will automatically show the charging icon and the battery level to indicate the charging status.
3. Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable and close the anti-dust cover to maintain the dustproof and waterproof ability.
Note:
1. The normal charging time of the included Fenix ARB-L21-5000 V2.0 rechargeable battery is approximately 3 hours from depletion to fully charged with a 5V/2.5A charging adapter.
2. Recharge a stored light every four months to maintain the optimum performance of the battery.
3. While charging, the Eco mode of the flashlight can be operated, and the OLED smart display will show "CD" when the battery is inserted backward or not inserted at all.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light switched off, single click the electronic switch and the OLED smart display will show the battery level for 3 seconds. With the light switched on, check the battery level icon on the OLED smart display to view the battery level.

技术参数

ANSIPLATO FL1	常规模式					闪烁模式	
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	爆闪模式	SOS模式
光 亮度	2800 流明* (28V)	1000 流明* (10V)	350 流明* (3.5V)	150 流明* (1.5V)	20 流明* (0.2V)	2800 流明* (28V)	150 流明* (1.5V)
⌚ 续航时间	2小时40分钟**	2小时50分钟	6小时40分钟	16小时40分钟	65小时	/	/
📏 射程	聚光 480米 泛光 164米	289米 101米	173米 58米	113米 38米	41米 14米	/	/
➕ 光强	聚光 57600坎德拉 泛光 6750坎德拉	20900坎德拉 2550坎德拉	7500坎德拉 900坎德拉	3200坎德拉 400坎德拉	400坎德拉 50坎德拉	/	/
✓ 防跌落高度	1米						
🔦 防水等级	IP68						

注：上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准得出，使用1节ARB-L21-5000 V2.0锂电池，在温度21±3℃和湿度50%~80%的情况下，在Fenix实验室环境下测试得出，实际表现随供电电池以及使用环境的变化而变化。
*各个亮度档位和续航时间均为手电筒调到该亮度档位时测试得出。
**极亮档续航为保留智能保护功能的累计续航。

电池更换

旋开尾部装入标称电池，注意将电池的正极方向对准灯头，旋紧筒尾盖可进入待机状态。

充电说明

充电时，应按下步骤进行：
1. 打开手机壳盖的防尘盖，将充电线的USB Type-C端口插入手电的充电插口；
2. 手机接收到充电信号后，此时手机壳的OLED智能显示屏显示充电图标和电量百分比，表示当前为充电状态并显示当前电量；
3. 停止充电后，应按下充电线，将充电盖盖回筒盖，随后即可正常使用手电。
注意：
1. 采用5V/2.5A的适配器充电，标称电池从电量基本耗尽到完全充满，耗时约3小时。
2. 由于电池会缓慢地自放电，建议长时间不使用手电时，仍然每四个月充电一次，以免电量耗尽。
3. 充电时，手电可点亮节能档。充电时未检测到电池，OLED智能显示屏显示CD。

电量显示

关机状态下单击顶部按键，OLED智能显示屏显示电量百分比，3秒内电量显示自动熄灭。开机状态下，OLED智能显示屏显示剩余电量。不同状态时应剩余电量如下：
4格电量（代表电量饱和）：电量大约100%~75%
3格电量（代表电量充足）：电量大约75%~50%
2格电量（代表电量不足）：电量大约50%~25%

TECHNISCHE DATEN

ANSIPLATO FL1	HAUPT-MODUS					BLINK-MODUS	
	TURBO	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	ECO	STROBE	SOS
光 AUSGANGSLEISTUNG	2800 lm*	1000 lm*	350 lm*	150 lm*	20 lm*	2800 lm*	150 lm*
⌚ LAUFZEIT	2 Std. 40 Min.**	2 Std. 50 Min.	6 Std. 40 Min.	16 Std. 40 Min.	65 Std.	/	/
📏 REICHWEITE	Spotlicht 480 m Flutlicht 164 m	289 m 101 m	173 m 58 m	113 m 38 m	41 m 14 m	/	/
➕ LEUCHTSTÄRKE	Spotlicht 57600 cd Flutlicht 6750 cd	20900 cd 2550 cd	7500 cd 900 cd	3200 cd 400 cd	400 cd 50 cd	/	/
✓ FALLHÖHE	1 m						
🔦 WASSERDICHTIGKEIT	IP68						

Hinweis: Gemäß dem ANSIPLATO FL1-Standard wurden die angegebenen Werte unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%~80% unter Laborbedingungen von Fenix ermittelt. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung variieren!
*Die obigen Angaben zu Leistung und Laufzeit beziehen sich auf die Ergebnisse, wenn die Taschenlampe auf die maximale Leistung des Schweißers mit dem am stärksten fokussierten Strahl eingestellt ist.
**Die Leistung in der Stufe „Turbo“ wird als Gesamtlaufzeit angegeben, einschließlich der reduzierten Leistung, die aufgrund der internen Temperaturüberwachung ausgelöst wird.

TECHNISCHE DATEN

ANSIPLATO FL1	HAUPT-MODUS					BLINK-MODUS	
	TURBO	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	ECO	STROBE	SOS
光 AUSGANGSLEISTUNG	2800 lm*	1000 lm*	350 lm*	150 lm*	20 lm*	2800 lm*	150 lm*
⌚ LAUFZEIT	2 Std. 40 Min.**	2 Std. 50 Min.	6 Std. 40 Min.	16 Std. 40 Min.	65 Std.	/	/
📏 REICHWEITE	Spotlicht 480 m Flutlicht 164 m	289 m 101 m	173 m 58 m	113 m 38 m	41 m 14 m	/	/
➕ LEUCHTSTÄRKE	Spotlicht 57600 cd Flutlicht 6750 cd	20900 cd 2550 cd	7500 cd 900 cd	3200 cd 400 cd	400 cd 50 cd	/	/
✓ FALLHÖHE	1 m						
🔦 WASSERDICHTIGKEIT	IP68						

Hinweis: Gemäß dem ANSIPLATO FL1-Standard wurden die angegebenen Werte unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%~80% unter Laborbedingungen von Fenix ermittelt. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung variieren!
*Die obigen Angaben zu Leistung und Laufzeit beziehen sich auf die Ergebnisse, wenn die Taschenlampe auf die maximale Leistung des Schweißers mit dem am stärksten fokussierten Strahl eingestellt ist.
**Die Leistung in der Stufe „Turbo“ wird als Gesamtlaufzeit angegeben, einschließlich der reduzierten Leistung, die aufgrund der internen Temperaturüberwachung ausgelöst wird.

TECHNISCHE DATEN

ANSIPLATO FL1	HAUPT-MODUS					BLINK-MODUS	
	TURBO	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	ECO	STROBE	SOS
光 AUSGANGSLEISTUNG	2800 lm*	1000 lm*	350 lm*	150 lm*	20 lm*	2800 lm*	150 lm*
⌚ LAUFZEIT	2 Std. 40 Min.**	2 Std. 50 Min.	6 Std. 40 Min.	16 Std. 40 Min.	65 Std.	/	/
📏 REICHWEITE	Spotlicht 480 m Flutlicht 164 m	289 m 101 m	173 m 58 m	113 m 38 m	41 m 14 m	/	/
➕ LEUCHTSTÄRKE	Spotlicht 57600 cd Flutlicht 6750 cd	20900 cd 2550 cd	7500 cd 900 cd	3200 cd 400 cd	400 cd 50 cd	/	/
✓ FALLHÖHE	1 m						
🔦 WASSERDICHTIGKEIT	IP68						

Hinweis: Gemäß dem ANSIPLATO FL1-Standard wurden die angegebenen Werte unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%~80% unter Laborbedingungen von Fenix ermittelt. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung variieren!
*Die obigen Angaben zu Leistung und Laufzeit beziehen sich auf die Ergebnisse, wenn die Taschenlampe auf die maximale Leistung des Schweißers mit dem am stärksten fokussierten Strahl eingestellt ist.
**Die Leistung in der Stufe „Turbo“ wird als Gesamtlaufzeit angegeben, einschließlich der reduzierten Leistung, die aufgrund der internen Temperaturüberwachung ausgelöst wird.

TECHNISCHE DATEN

ANSIPLATO FL1	MODALITÀ GENERALE					MODALITÀ FLASH	
	TURBO	ALTO	MEDIO	BASSO	ECO	STROBO	SOS
光 OUTPUT	2800 lumen*	1000 lumen*	350 lumen*	150 lumen*	20 lumen*	2800 lumen*	150 lumen*
⌚ DURATA	2 ore 40 minuti**	2 ore 50 minuti	6 ore 40 minuti	16 ore 40 minuti	65 ore	/	/
📏 DISTANZA	Spotlight 480 metri Floodlight 164 metri	289 metri 101 metri	173 metri 58 metri	113 metri 38 metri	41 metri 14 metri	/	/
➕ INTENSITA'	Spotlight 57600 candele Floodlight 6750 candele	20900 candele 2550 candele	7500 candele 900 candele	3200 candele 400 candele	400 candele 50 candele	/	/
✓ RESISTENZA ALL'IMPATTO	1 metro						
🔦 SOMMERGIBILE	IP68						

Note: secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra provengono dai risultati prodotti da Fenix attraverso i test di laboratorio utilizzando una batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0 alla temperatura di 21±3°C e umidità del 50%-80%. Le prestazioni reali di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro.
*I parametri tecnici indicati esclusivamente la potenza massima del faretto con il fascio più concentrato.
**L'output Turbo è misurato nel tempo totale di funzionamento, incluso l'output a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione contro il surriscaldamento.

PARAMETRI TECNICI

ANSIPLATO FL1	MODALITÀ GENERALE					MODALITÀ FLASH	
	TURBO	ALTO	MEDIO	BASSO	ECO	STROBO	SOS
光 OUTPUT	2800 lumen*	1000 lumen*	350 lumen*	150 lumen*	20 lumen*	2800 lumen*	150 lumen*
⌚ DURATA	2 ore 40 minuti**	2 ore 50 minuti	6 ore 40 minuti	16 ore 40 minuti	65 ore	/	/
📏 DISTANZA	Spotlight 480 metri Floodlight 164 metri	289 metri 101 metri	173 metri 58 metri	113 metri 38 metri	41 metri 14 metri	/	/
➕ INTENSITA'	Spotlight 57600 candele Floodlight 6750 candele	20900 candele 2550 candele	7500 candele 900 candele	3200 candele 400 candele	400 candele 50 candele	/	/
✓ RESISTENZA ALL'IMPATTO	1 metro						
🔦 SOMMERGIBILE	IP68						

Note: secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra provengono dai risultati prodotti da Fenix attraverso i test di laboratorio utilizzando una batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0 alla temperatura di 21±3°C e umidità del 50%-80%. Le prestazioni reali di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro.
*I parametri tecnici indicati esclusivamente la potenza massima del faretto con il fascio più concentrato.
**L'output Turbo è misurato nel tempo totale di funzionamento, incluso l'output a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione contro il surriscaldamento.

PARAMETRI TECNICI

ANSIPLATO FL1	MODALITÀ GENERALE					MODALITÀ FLASH	
	TURBO	ALTO	MEDIO	BASSO	ECO	STROBO	SOS
光 OUTPUT	2800 lumen*	1000 lumen*	350 lumen*	150 lumen*	20 lumen*	2800 lumen*	150 lumen*
⌚ DURATA	2 ore 40 minuti**	2 ore 50 minuti	6 ore 40 minuti	16 ore 40 minuti	65 ore	/	/
📏 DISTANZA	Spotlight 480 metri Floodlight 164 metri	289 metri 101 metri	173 metri 58 metri	113 metri 38 metri	41 metri 14 metri	/	/
➕ INTENSITA'	Spotlight 57600 candele Floodlight 6750 candele	20900 candele 2550 candele	7500 candele 900 candele	3200 candele 400 candele	400 candele 50 candele	/	/
✓ RESISTENZA ALL'IMPATTO	1 metro						
🔦 SOMMERGIBILE	IP68						

Note: secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra provengono dai risultati prodotti da Fenix attraverso i test di laboratorio utilizzando una batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0 alla temperatura di 21±3°C e umidità del 50%-80%. Le prestazioni reali di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro.
*I parametri tecnici indicati esclusivamente la potenza

