

(ITALIAN) FENIX WF11E A SICUREZZA INTRINSECA

La Fenix WF11E è una torcia a sicurezza intrinseca con clip da corpo ed estremità magnetica che illumina fino a 200 lumen. E' stata sottoposta ed ha passato con successo tutti i test necessari ed è certificata da IECEx e ATEX. Può pertanto essere usata in sicurezza in Zona 0, Zona 1 e Zona 2 in presenza di gas esplosivi di categoria IIA, IIB and IIC. Inoltre, può essere usata in aree dove è presente polvere combustibile (Zona 20, Zona 21 e Zona 22), e in presenza di petrolio, all'interno di industrie chimiche e tessili, per il controllo antincendio, in aree metallurgiche, centrali elettriche, impianti di produzione carta, etc.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- ⊙ Torcia a sicurezza intrinseca per uso in aree a rischio;
- ⊙ Led Cree XP-G2 bianco neutro con una durata di 50.000 ore;
- ⊙ Alimentata da tre batterie alcaline AA;
- ⊙ Tre diversi output, luminosità massima 200 lumen;
- ⊙ Realizzata in plastica anti esplosione e antistatica;
- ⊙ Coda magnetica e clip corpo;
- ⊙ Protezione polarità inversa per evitare installazione errata batterie;
- ⊙ Peso 160gr (escluse batterie);
- ⊙ Lunghezza 167,5 mm x Larghezza 24 mm x Altezza 49mm.

CERTIFICAZIONI ANTI-ESPLOSIONE

Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T130°C Da IP66/IP67
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T130°C Da IP66/IP67
Class I, Division 1, Groups A C D, T4

技术参数				技术参数									
ANSI/PLATO FL1		高亮档		中亮档		低亮档							
	亮度	200 流明		100 流明		30 流明							
	续航时间	10 小时		29.5 小时		70 小时							
	射程	185 米		141 米		81 米							
	光强	8512 坎德拉		4972 坎德拉		1652 坎德拉							
	防跌落高度			1 米									
	防护等级			IP66 / IP67									
测试条件：3节劲量E91 AA碱性电池，温度21±3℃，湿度50%-80%。													
操作说明				电池更换									
开关机 关机状态下，长按开关0.5秒开机；开机状态下，长按开关0.5秒关机。 档位切换 开机状态下，单击开关，即可按低亮档→中亮档→高亮档→循环顺序换挡。				旋开筒头，取出电池架，按照电池仓上的电池符号标识，以正确的极性安装电池。把电池装入电池架后，将电池架装回电池仓，再旋紧筒头即可工作。									
电池选用				使用与维护									
电池类型	尺寸规格	标称电压		◎ 请使用Fenix推荐的三种电池，并且当长期不用灯具时请将电池从灯具中取出，否则可能因电池漏液，造成灯具损坏并发生危险。 ◎ 长期使用后，灯具的O圈可能受到损坏。如若发现，请及时更换O圈以维持灯具的防水性能。									
劲量E91	AA	1.5V											
金霸王MN1500	AA	1.5V											
雷特威815	AA	1.5V											
△ 警告： 1.禁止在爆炸性环境下更换电池 2.为了您的安全，仅允许选用以上三种电池 3.禁止将不同种类和不同容量的电池混合使用，以免损坏手电和发生危险。				产品组件 WF11E手电，3×AA碱性电池（劲量E91），备用O圈，手绳，说明书，保修卡									

PARAMETRI TECNICI			
ANSI//PLATO FL1		HIGH	MEDIO
	OUTPUT	200 Lumen	100 Lumen
	DURATA	10 hour	29.5 hour
	DISTANZA	185 meter	141 meter
	INTENSITA'	8512 candela	4972 candela
	RESISTENZA URTI	1 meter	
	WATERPROOF	IP66 / IP67	

Condizioni Test: tre batterie alcaline Energizer E91 AA, Temperatura 21 ± 3°C, umidità 50% - 80%.

Class II, Division 1, Groups E F G, T4
Class III
Class I, Zone 0 A/Ex ia IIC T4 Ga
Zone 20 A/Ex ia IIIC T130°C Da
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia D 20 T130°C

ISTRUZIONI

On/Off
Premere e tenere premuto l'interruttore per 0,5 secondi per accendere e spegnere la luce.

Selezione Output
Con la luce accesa, premere una volta l'interruttore per cambiare output, nell'ordine Basso → Medio → Alto.

BATTERY SPECIFICATIONS

TIPO	DIMENSIONI	VOLTAGGIO NOMINALE
ENERGIZER E91	AA	1.5 V
DURACELL MN1500	AA	1.5 V
RAYOVAC 815	AA	1.5 V

USO E MANUTENZIONE

⚠ Attenzione:

- Non disassemblare la torcia o sostituire le batterie in atmosfera potenzialmente esplosive;
- Usare solo le batterie sopraindicate;
- Non miscelare batterie di diverso tipo e capacità. Ciò potrebbe causare pericolo o danneggiare la torcia

SOSTITUZIONE BATTERIE

SVITARE LA TESTA DELLA TORCIA E RIMOVERE IL PORTABATTERIE. Sostituire le batterie assicurandosi di inserirle con la corretta polarità. Riposizionare il portabatterie e riavvitare la testa della torcia.

USO E MANUTENZIONE

- Usare solo i tipi di batterie raccomandate;
- Se la torcia non viene usata per lunghi periodi, rimuovere le batterie per evitare la fuoriuscita di elettroliti che possono danneggiare la torcia;
- Dopo lungo tempo di utilizzo, la guarnizione si può logorare. Per mantenere la torcia correttamente impermeabilizzata, sostituire la guarnizione.

警告 ⚠

- ⊙ 禁止在爆炸性环境下打开手电或更换电池
- ⊙ 当手电存外壳损坏或零部件缺失时，禁止在爆炸性环境下使用
- ⊙ 请勿直视发光体，以免造成视力损伤

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia WF11E, 3 batterie alcaline (Energizer E91), guarnizione di ricambio, cordini, manuale di istruzioni, scheda di garanzia.

ATTENZIONE ⚠

- ⊗ Non disassemblare la torcia o sostituire le batterie in atmosfere potenzialmente esplosive;
- ⊗ La torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità che può causare danni alla vista. Evitare di puntare la luce direttamente negli occhi.
- ⊗ Non usare in atmosfere potenzialmente esplosive se alcune parti sono mancanti o se la scocca della torcia è visibilmente rotta.

